

Eaton 134911

Catalog Number: 134911

Eaton DS7 Softstarter, 12 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, wielkość FS1



General specifications

Nazwa produktu

Eaton DS7 Soft starter

EAN

4015081316960

Wysokość produktu

130 mm

Masa produktu

0.35 kg

Numer katalogowy

134911

Długość/głębokość produktu

94 mm

Szerokość produktu

45 mm

Certyfikat(y)

CSA File No.: 2511305

CSA Class No.: 321106

UL

UkrSEPRO

CE

CSA-C22.2 No 0-M91

IEC/EN 60947-4-2

GB 14048.6

CSA

UL 508

CSA22.2-14

CSA-C22.2 No 14-05

C-Tick

UL File No.: E251034



Powering Business Worldwide

Kod modelu

DS7-340SX012N0-N

Charakterytyka & Funkcje

Wyposażone w:

Wewnętrzne styki obejściowe
Wbudowany stycznik (Bypass)

Funkcje

Jeden kierunek
Tłumienie składowych DC silników
Min. czas rampy 1 s – szybkie przełączanie (stycznik półprzewodnikowy)
Funkcja łagodnego startu
Rozłączenie galwaniczne między modułem mocy a sterowaniem
Tłumienie przepięć przejściowych podczas zamykania

Parametry ogólne

Klasa

Inny

Połączenie ze SmartWire-DT

Nie

Stopień ochrony

IP20
NEMA 1

Wielkość ramy

FS1

Napięcie sieciowe — maks.

480 V

Napięcie sieciowe — min.

200 V

Kategoria przepięciowa

II

Stopień zanieczyszczenia

2

Klasa zakłóceń radiowych

Klasa B (EN 55011)

Odpowiednie do

Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Typ

Softstarter do obciążeń trójfazowych

Rodzaj napięcia

AC/DC

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu

Pionowy

Odporność na wstrząsy

8 g, 11 ms, Mechaniczne

Odporność na drgania

2M2 do EN 60721-3-2

Klimatyczne warunki środowiskowe

Wysokość n.p.m.

Maks. 2000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.

40 °C

Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.

-25 °C

Odporn. na warunki atmosfer.

Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3

Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30

Styki główne

Cykl przeciążeniowy

AC-53a: 3–5: 75–10

Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-53

12 A

Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.

480 V

Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min

230 V

Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.

PKM0-12 (+ CL-PKZ0), Koordynacja typu „1”, Styki główne
3 x 170M1362, Koordynacja typu „2” (dodatkowo do
bezpieczników dla koordynacji typu „1”), Styki główne

Częstotliwość zasilania

50/60 Hz, fLN, główny obwód

Wartość znam. napięcia — maks.

480 V

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy

3 HP

Przyp. moc silnika przy 220/230 V, 60 Hz, 3-fazowe

3 HP

Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy

10 HP

Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz

3 kW

Znam. moc robocza przy 400 V, 50 Hz

5.5 kW

Pojemność zacisków

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)

2 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable

1 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych

2 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych

1 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable

Pojemność złącza (sztywny)

1 x (0,75 - 4) mm², główne kable

1 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych

2 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych

2 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable

Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)

18 - 10, główne kable

18 - 10, kable obwodów sterowniczych

Rozmiar wkrętaka

PZ2, 1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Wkrętak standardowy

0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów
sterowniczych

Moment dokręcania

1,2 Nm

1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych

Obwód sterujący

Zużycie prądu

50 mA, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora

1,6 mA, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Zewnętrzne 24 V

Czas zwolnienia

350ms, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Praca DC

Napięcie odpadania

0 - 3 V, Praca DC

Sterowanie AC: 0 - 3 V, Sterowanie AC

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.

24 V

Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.

24 V

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.

24 V

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.

24 V

Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.

24 V

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.

24 V

Wejście / wyjście

Liczba wyjść

1 wyjście przekaźnikowe (TOR)

Zakres napięcia wyjściowego

24 V AC/DC

Rodzaj zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni,

Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim

Znam. napięcie sterowania (Uc)

24 V DC

24 V AC

24 V AC (-15 %/+10 %)

24 V DC (-15 %/+10 %)

Funkcja łagodnego startu

Zastosowanie

silniki 1-fazowe: Nie

silniki 3-fazowe: Tak

Łagodny rozruch

asynchronicznych silników

trójfazowych

Czas zwłoki

0 - 30 s, Funkcja łagodnego startu, Czasy rampy

Czas wzrost./uruch.

1–30 s

Napięcie startowe

Maks. 100 %, funkcja łagodnego startu, napięcie

Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-11

1 A

pocz.=napięcie wył.

Min. 30 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył.

Weryfikacja projektu

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu P_{vid}

0.6 W

Wielkość strat mocy P_{diss}

0 W

Strata mocy na biegun, zal. od prądu P_{vid}

0 W

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (I_n)

12 A

Statyczna strata mocy, niezależna od prądu P_{vs}

0.6 W

10.2.2 Odporność na korozję

Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

10.2.3.1 Weryfikacja stabilności termicznej obudów

Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło

Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.

Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

10.2.4 Odporność na promieniowanie UV

Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

10.2.5 Podnoszenie

Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.

10.2.6 Udar mechaniczny

Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.

10.2.7 Napisy

Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

10.3 Stopień ochrony zespołów

Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.

10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe

Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

10.5 Ochrona przed porażeniem prądem

Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.

10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów

Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.

10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne

Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych

Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości

Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

10.9.3 Napięcie probiercze udarowe

Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego

Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

10.10 Wzrost temperatury

Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.

10.11 Wytrzymałość zwarciova

Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.

10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna

Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnic.

10.13 Działanie mechaniczne

Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

